* Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų tiekėjo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie šiame vadove esantys aprašai gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies, jūsų telefono ir priedų paveikslėliai gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09766A
Lithuanian 07/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-X650
Naudojimo instrukcija

Saugos **reikalavimai**

☑ Šių reikalavimų nesilaikymas gali būti pavojingas ir neteisėtas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Vairuodami nesinaudokite telefonu įprastu būdu. Pirmiausia sustabdykite transporto priemonę.

Išjunkite telefoną, kai pilatės degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Išjunkite telefoną lėktuve

Bevielis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicininės įrangos

Ligoninėse ir sveikatos paslaugų centruose gali būti naudojama įranga, jautri išorinei radijo dažnių energijai. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas baterijas ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 67 psl.

Apie šią naudojimo instrukciją

Naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono savybes.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos pasirinkties ir paskui ją pasirinkti, turite spausti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/*i*]
< >	Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>

- **Kamera**
  Norėdami nufotografuoti ir išsiųsti, naudokitės savo telefono kameros režimu.

Specialios telefono savybės

- **IrDA**
  Naudodamiesi infraraudonųjų spindulių prievadu, galite siųsti ir gauti paveikslėlius, garsus ir kitus asmeninius duomenis.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **Telefonų knyga**
  Išsaugokite namų, darbo arba mobiliuosius kontaktų telefono numerius.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

- **FM radijas**
  Klausykitės savo mėgstamų FM radijo stočių bet kur ir bet kada.

- **Java žaidimas**
  Mėgaukitės Java™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Kalendorius**
  Susidarykite dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

- **Balso įrašymas**
  Galite įrašyti įrašus arba garsus.

- **Žadintuvas**
  Naudokitės telefono žadintuvo funkcija ryte arba norėdami, kad jums būtų priminta apie tam tikrą įvykį.

Turinys

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas ... 7
Maitinimas įjungtas arba išjungtas ... 8
Mygtukai ir ekranas ... 9
Meniu funkcijų prieiga ... 11
Telefono tinkinimas ... 12
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius ... 13

Telefonas ne vien pokalbiams 14

Paleiskite kamerą, internetą ir kitas specialiąsias savybes

Naudojimasis kamera ... 14
FM radijo klausymasis ... 14
Naršymas internete ... 15
Telefonų knygos naudojimas ... 16
Žinučių siuntimas ... 17
Žinučių rodymas ... 18
Infraraudonųjų spindulių naudojimas ... 19
Tvarkaraščio valdymas ... 20

Įvesti tekstą 21

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 24

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 28

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas 65

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 67

Rodyklė 74

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 SIM-AT meniu ▶ psl.31

2 Skambučių įrašai ▶ psl.31

1 Neatsakyti skambučiai ▶ psl.31
2 Gauti skambučiai ▶ psl.32
3 Rinkti numeriai ▶ psl.32
4 Trinti viską ▶ psl.32
5 Skambučių laikas ▶ psl.32
6 Skambučių kainos* ▶ psl.33

3 Tinklo paslaugos ▶ psl.33

1 Skambučių nukreipimas ▶ psl.33
2 Skambučių uždraudimas ▶ psl.34
3 Laukiantis skambutis ▶ psl.34
4 Tinklo pasirinkimas ▶ psl.35
5 Skambinančiojo ID ▶ psl.35
6 Dažnio pasirinkimas ▶ psl.35
7 Naudojama linija* ▶ psl.35

4 Garso nustatymai ▶ psl.35

1 Gaunami skambučiai ▶ psl.36
2 Žinutės ▶ psl.36
3 Maitinimas įjungtas/ išjungtas ▶ psl.36
4 Prisijungimo signalas ▶ psl.36
5 Mygtuko signalas ▶ psl.36

4 Garso nustatymai (tęsinys)

6 Minutės signalas ▶ psl.36
7 Tylusis režimas ▶ psl.37
8 Įspėjimai skambinant ▶ psl.37

5 Žinutės ▶ psl.37

1 Trumpoji žinutė ▶ psl.37
2 Daugialypė žinutė ▶ psl.39
3 Naujienų žinutė ▶ psl.42
4 Standartinės žinutės ▶ psl.42
5 Balso paštas ▶ psl.42
6 Išsiuntinėti ▶ psl.43
7 Nustatymai ▶ psl.43
8 Atminties būsena ▶ psl.45

6 Pramogų aplankas ▶ psl.45

1 Interneto paslaugos ▶ psl.45
2 Pramogos ▶ psl.48
3 JAVA pasaulis ▶ psl.50
4 FM radijas ▶ psl.51

7 Užrašinė ▶ psl.52

1 Naujas įrašas ▶ psl.52
2 Kalendorius ▶ psl.53
3 Darbų sąrašas ▶ psl.54
4 Laikrodis ▶ psl.54

7 Užrašinė (tęsinys)

5 Žadintuvas ▶ psl.55
6 Balso įrašymas ▶ psl.55
7 Skaičiuotuvas ▶ psl.57
8 Keitiklis ▶ psl.57
9 Laikmatis ▶ psl.57
10 Chronometras ▶ psl.58

8 Kamera ▶ psl.58

1 Nufotografuoti ir išsiųsti ▶ psl.58
2 Mano nuotraukos ▶ psl.61
3 Mano albumai ▶ psl.61
4 Trinti viską ▶ psl.61
5 Nustatymai ▶ psl.61
6 Atminties būsena ▶ psl.61

9 Telefono nustatymai ▶ psl.61

1 Ekranas ▶ psl.61
2 Pasisveikinimo žinutė ▶ psl.63
3 Kalba ▶ psl.63
4 Sauga ▶ psl.63
5 Automatinis perrinkimas ▶ psl.64
6 Balso aiškumas ▶ psl.64
7 Atsil. bet kuris ▶ psl.64
8 Aktyvusis dangtelis ▶ psl.64

9 Telefono nustatymai (tęsinys)

9 Šoninis mygtukas ▶ psl.65
10 Naktinio režimo suaktyvinimas ▶ psl.65
11 Nustatyti iš naujo ▶ psl.65

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spauskite <**Tel.kn.**>.

Telefonų knyga ▶ psl.28

1 Rasti vardą ▶ psl.28
2 Pridėti įrašą ▶ psl.28
3 Peržiūrėti spartųjį sąrašą ▶ psl.29
4 Viską nukopijuoti į telefoną ▶ psl.30
5 Trinti viską ▶ psl.30
6 Nustatyti savo numerį ▶ psl.30
7 Grupės ▶ psl.30
8 Atminties būsena ▶ psl.31
9 Paslaugų katalogas* ▶ psl.31

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu ir jo priedais tiekiamos dalys, kuriomis prekiauja „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Telefono surinkimas ir įkrovimas

1 Išimkite bateriją.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite, laikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Patikrinkite, ar auksaspalviai kortelės kontaktai nukreipti žemyn.

3 Įdėkite bateriją.

4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.



5 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

6 Kai telefonas yra visiškai įkrautas (baterijos piktograma nebemirksi), išimkite įkroviklio kištuką iš maitinimo lizdo.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija beveik išsekusi:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją ir
- išsikrovusios baterijos piktograma ( ) mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimas įjungtas arba išjungtas

Įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti telefoną. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite prieiti prie toliau išvardytų meniu.

tiesiogiai:

- Aukštyn: **Kamera**
- Žemyn: **FM radijas**
- Kairėn: **Sukurti**
- Dešinėn: **Kalendorius**

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Skambinti arba atsiliepti į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, rodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai.

Ekrane ištrinami simboliai.

Kai telefonas veikia meniu režimu, sugrįžtama į ankstesnį meniu lygį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, nuspaudus įveskite meniu **Naujas įrašas**.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaigiamas pokalbis.

Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.

Įveda specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Derinti telefono garsumą.
Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, suderinkite klaviatūros tonų garsumą.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte kamerą.
Kai telefonas veikia fotografavimo režimu, galima fotografuoti.

Ekranas

Išdėstymas



Piktogramos
rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai
rodomos žinutės, instrukcijos ir įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai
rodomos tuo metu abiems funkciniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

- Gaunamo signalo stiprumas
- Vyksta sujungimas
- Ne ryšio zonoje, negalite skambinti ar gauti skambučių
- GPRS tinklas
- Namų zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Darbo zona, jei esate užsiregistravę atitinkamai paslaugai
- Nauja SMS žinutė
- Nauja MMS žinutė
- Naujas pranešimas balso pašte
- Žadintuvo nustatymas ▶ 55 psl.
- Skambučių nukreipimo funkcija įjungta ▶ 33 psl.
- Infraraudonųjų spindulių prievadas įjungtas ▶ 65 psl.
- Nustatyti vibratoriaus skambėjimo toną ▶ 36 psl.
- Tylusis režimas ▶ 37 psl.
- Baterijos maitinimo lygis

Meniu funkcijų prieiga

Naudokitės funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką, paryškintai pasirinkčiai pasirinkti.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad galėtumėte grįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite pasirinktį

1. Paspauskite norimą funkcinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Spauskite <**Rinktis**> arba [OK/], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų:
   - Paspauskite <> arba [**C**], kad pereitumėte į aukštesnį lygį.
   - Paspauskite [], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

Naudokite sparčiuosius mygtukus

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį. 10 ir 11 rodyklių numeriams paspauskite [**0**] ir [*] atitinkamai.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Teksto kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustatymai** → **Gaunami skambučiai**.
2. Pasirinkite skambėjimo tonų kategoriją, **Numatytos melodijos** arba **Mano garsai**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti ekrano foną laukimo režimu kiekvienam ekranui.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Tapetai**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją, **Numatytieji ekrano fonai**, **Nuotraukos** arba **Atsisiųsti paveikslėliai**.
3. Pasirinkite paveikslėlį.

Meniu režimo išvaizdos spalva

Galite pakeisti ekrano komponentų, pvz., antraštinių juostų ir paryškintų juostų, spalvą.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Ekranas** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jo garsai netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] laukimo režime.

Telefono užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai** → **Sauga** → **Pakeisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **00000000** ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinti

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Derinti garsumą pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Paleiskite kamerą, internetą ir kitas specialiąsias savybes

Naudojimasis kamera

Fotografuoti ir išsiųsti

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [aukštyn] arba [📷], jei norite įjungti kamerą.
2. Lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspauskite [OK/ℹ], kairįjį funkcinį mygtuką arba [📷], jei norite fotografuoti. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspauskite [**C**], jei norite fotografuoti.

Rodyti nuotrauką

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [aukštyn] ir pasirinkite **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pateiktų ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [žemyn].
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.
4. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Norėdami radiją išjungti, atjunkite ausines nuo telefono.

Radijo stoties išsaugojimas

1. Pateiktų ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.
2. FM radijo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.
3. Pasirinkite tuščią vietą.
4. Paspauskite [dešinėn] arba [kairėn], kad rastumėte norimą radijo stotį.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
6. Įveskite stoties pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.
7. Paspauskite <**Gerai**>, kai bus rodomas pasirinktos radijo stoties dažnis.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine interneto naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio interneto ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsti norimos medžiagos iš interneto.

Paleisti interneto naršyklę

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [OK/].

Naršyti internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite < ✓ >.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami naudotis pasirinktimis, paspauskite [*] arba ekrano viršuje pasirinkite .

Telefonų knygos naudojimas

Pridėti kontaktą

Į telefono atmintį:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**> kontaktui įrašyti.
4. Norėdami įrašyti papildomą informaciją, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti numerį**, paspauskite <**Redag.**> arba kiekviename lauke paspauskite <**Variant.**>.
5. Įveskite numerį ar elektroninio pašto adresą, arba pasirinkite skambėjimo toną arba skambinančiojo ID paveikslėlį.
6. Paspauskite <**Gerai**> arba <**Rinktis**>.

Į SIM kortelę:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Jei reikia, keiskite vietos numerį.
5. Paspauskite <**Gerai**> kontaktui įrašyti.

Rasti kontaktą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Tel.kn.**> ir pasirinkite **Rasti vardą**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.

3. Pasirinkite įrašą.
4. Pereikite prie numerio ir norėdami rinkti numerį, paspauskite [ ].

Žinučių siuntimas

Siųsti trumpąsias žinutes (SMS)

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Sukurti**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite [OK/].
4. Įveskite kontakto vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Paspauskite <**Siųsti**>, jei norite siųsti žinutę.

Siųsti daugialypės žinutę (MMS)

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Sukurti**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Spauskite **Paveikslėlis** ir pridėkite paveikslėlio failą.
5. Spauskite **Garsas** ir pridėkite garso failą.
6. Pasirinkite **Žinutė** ir įveskite žinutės tekstą.
7. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Siųsti daugialypes žinutes (MMS)
(tęsinys)

9. Pasirinkite tuščią vietą.
10. Pasirinkite **Skaitinis** arba **El. paštas** ir įveskite kontakto numerius ir adresus.

    Priešingu atveju, pasirinkite **Telefonų knyga** numeriui telefonų knygoje ieškoti.
11. Paspauskite <**Siųsti**>, jei norite siųsti žinutę.

Žinučių rodymas

Rodyti teksto žinutę

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių dėžutės:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Trumpoji žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Rodyti daugialypę žinutę

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių dėžutės:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypė žinutė** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Prieiti prie balso pašto

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**].
2. Sekite sistemos instrukcijas.

Infraraudonųjų spindulių naudojimas

Telefone yra infraraudonųjų spindulių prievadas, leidžiantis siųsti arba gauti duomenis iš įvairių tipų įrenginių, suderintų su IrDA.

Siųsti duomenis

1. Atidarykite programą, **Telefonų knyga**, **Kamera** arba **Pramogos**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**.
4. Sulygiuokite infraraudonųjų spindulių prievadus telefone ir kitame įrenginyje.



Gauti duomenis

1. Perjunkite infraraudonųjų spindulių savybę į padėtį **Įjungta** (IrDA piktograma rodoma viršutinėje eilutėje).
2. Sujunkite infraraudonųjų spindulių prievadą telefone su įrenginio, su kuriuo norite bendrai naudotis informacija, infraraudonųjų spindulių prievadu.

Gauti duomenis (tęsinys)

3. Gavę duomenis iš kito įrenginio, būsite paraginti įrašyti failą.
4. Pasirinkite <**Taip**> failui įrašyti atitinkamame aplanke.

Tvarkaraščio valdymas

Sukurti įrašą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
2. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pasirinkite įrašo tipą.
4. Pasirinkite datą kalendoriuje.
5. Norėdami **Skambinti**, įveskite reikiamą rinkti telefono numerį ir paspauskite <**Gerai**>.

   Informacijai apie **Sukaktys** gauti, pereikite prie 7 žingsnio.
6. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <**Gerai**>.
7. Paspauskite <**Taip**> žadintuvui nustatyti.
8. Įveskite laiką, kada turėtų nuskambėti žadintuvo signalas, ir paspauskite <**Gerai**>.
9. Pasirinkite signalo melodiją. Įrašas įrašytas.

Prieiti prie tvarkaraščio

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [dešinėn].
2. Pasirinkite datą.
3. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Įvesti tekstą

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, telefonų knygos arba tvarkyklės įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvedimo režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę dešinįjį funkcinį mygtuką, jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite perjungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite perjungti į simbolių režimą.

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! ‘ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Kiti ABC režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą. Mažosios raidės (joks indikatorius nerodomas), pirma didžioji (⬆) ir visos didžiosios raidės (⏫) yra galimos.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [kairėn] arba [dešinėn].
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *„Hello“* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *„Of“* ir *„Me“* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.

- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą. Mažosios raidės (joks indikatorius nerodomas), pirma didžioji (⬆) ir visos didžiosios raidės (⏫) yra galimos.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [kairėn] arba [dešinėn].
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite pasirinktį **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
matyti daugiau simbolių	[aukštyn] arba [žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.

   ☑ • Paspauskite [**C**], norėdami ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**] – jei norite ištrinti viso ekrano įrašus. Jūs galite perkelti žymeklį, norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
   • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš telefonų knygos. ▶ 28 psl.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 29 psl.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, priskirtus išsaugojus.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Eikite per kitus numerius, jei būtina.
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungtas **Atsil. bet kuris**, galite bet kuriuo mygtuku atsiliepti į telefono skambutį, išskyrus [ ] ir [▲/▼]. ▶ 64 psl.
- Kai įjungta funkcija **Aktyvusis dangtelis**, galite paprastai atidaryti telefoną. ▶ 64 psl.
- Paspauskite [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo nustatymo **Šoninis mygtukas**. ▶ 65 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Pralei.**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perrinkti paskutinį rinktą numerį	ir paspauskite mygtuką du kartus.
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite nuspaudę.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Ausinių garsumas pokalbio metu reguliuojamas [▲/▼].

Paspauskite [▲], norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Variant.**> ir **Atidėti**, jei norite atidėti pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir **Keisti**, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
5. Norėdami baigti dabartinį skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją.
▶ 34 psl.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir **Keisti**, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
4. Norėdami baigti dabartinį skambutį, paspauskite [ ].

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Garsiakalbis įjungtas**/**Paprastas**: įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į paprastą režimą.
- **Atidėti**/**Atnaujinti**: galima atidėti dabartinį skambutį arba jį atnaujinti.
- **Keisti**: perjungia iš dabartinio skambučio į atidėtą skambutį, kai vyksta konferencinis pokalbis.
- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu vykstančio pokalbio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.

- **Skaidyti**: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio, pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**, kad sugrįžtumėte į konferencinį pokalbį.
- **Išjungti mikrofoną**/**Įjungti mikrofoną**: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.
- **Išjungimo mygtukai**/**Siuntimo mygtukai**: galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

- **Telefonų knyga**: atidaro kontaktų sąrašą.
- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė**: galima prieiti prie SMS žinučių aplanke Gautos žinutės arba Siunčiamos žinutės. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
- **Įrašyti pokalbį**: įrašo jūsų pokalbį.
- **Perduoti**: skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Balso aiškumas įj.**/**Balso aiškumas išj.**: pašalina šalutinis garsas ir pagerina skambučio kokybę, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.
- **Baigti atidėtą pokalbį**: atjungia atidėtą pokalbį.
- **Pašalinti**: pašalina vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **SIM AT**: galima prieiti prie papildomų SIM kortelės teikiamų paslaugų, pvz.: naujienų tarnybų, orų prognozės, sporto ir pramogų bei vietos nustatymo. Šios pasirinktys galimos, kai naudojatės SIM kortele, kuri palaiko „SIM Application Toolkit“ meniu.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Telefonų knyga

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama telefonų knyga.

Norėdami naudotis šiuo meniu, paspauskite <**Tel.kn.**>, kai įjungtas laukimo režimas.

Rasti vardą

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite vardą iš sąrašo.
3. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ] rinkti.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti numerį**: galima redaguoti adresato informaciją.
- **Keisti vardą**: pakeičia kontakto vardą.
- **Siųsti žinutę**: siunčia SMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Kopijuoti**: nukopijuoti pasirinktą numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**: siunčia įrašą per infraraudonųjų spindulių prievadą.
- **Trinti įrašą**: trina kontaktą.

Pridėti įrašą

Šis meniu naudojamas naują kontaktą pridėti prie telefonų knygos.

Kontakto įrašymas į telefono atmintį

1. Įveskite numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **Telefonas** numerio tipą.

3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Įrašyti papildomą informaciją paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], jei norite pereiti prie reikiamo laukelio.
5. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus.
   - **Mobilus**/**Namų**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: norėdami pridėti numerį prie bet kurios kategorijos, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti numerį**.
   - **El. paštas**: paspauskite <**Redag.**> ir priskirkite el. pašto adresą.
   - **Pažymėti**: paspauskite <**Redag.**> ir pridėkite įrašą apie asmenį.
   - **Grupė**: paspauskite <**Variant.**> ir skambintojų grupei priskirkite kontaktą.
   - **Grafika**: paspauskite <**Variant.**> ir priskirkite vaizdą kaip skambintojo atpažinimo vaizdą, pagal kurį žinosite, kas skambina.
   - **Melodija**: paspauskite <**Variant.**> ir priskirkite skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
6. Paspauskite <**Gerai**> arba <**Rinktis**>.

Kontakto įrašymas SIM kortelėje

1. Įveskite numerį ir paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Jei reikia, pakeiskite vietos numerį.
5. Paspauskite <**Gerai**> ir įrašykite kontaktą.

Peržiūrėti spartųjį sąrašą

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite **Redaguoti numerį**.
3. Įveskite telefono numerį arba paspauskite <**Tel.kn.**> ir pasirinkite iš telefonų knygos.
4. Paspauskite <**Gerai**>.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Rinktis**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti numerį**: galima įvesti numerį arba mygtukui priskirti kitą numerį.
- **Keisti vardą**: pakeičia kontakto vardą.
- **Trinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo numerių rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Viską nukopijuoti į telefoną

Naudokite šį meniu visus vardus, įrašytus SIM kortelėje, nukopijuoti į telefono atmintį.

Trinti viską

Naudokite šį meniu visus kontaktus ištrinti iš SIM kortelės arba telefono atminties.

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pažymėkite trintinas atminties vietas.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Slaptažodis iš anksto nustatytas – **00000000**.
Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 63 psl.

Nustatyti savo numerį

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Grupės

Naudojantis šiuo meniu, galima pakeisti skambintojų grupių ypatybes.

Iš kiekvienos skambintojų grupės galimos tokios pasirinktys:

- **Melodija**: galima pasirinkti skambučio melodiją, kuri įspėja, kai skambina grupės narys.
- **Keisti vardą**: pakeičia grupės pavadinimą.
- **Peržiūrėti vaizdą**: patikrina grupės ID vaizdą, įspėjantį apie tai, jog skambina grupės narys.

Atminties būsena

Naudokite šį meniu patikrinti telefono atmintyje ir SIM kortelėje esančių kontaktų skaičių.

Paslaugų katalogas

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam tarnybų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

SIM-AT meniu *(1 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM-AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **SIM-AT meniu**.

Skambučių įrašai *(2 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Neatsakyti skambučiai *(2.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami mygtukus [aukštyn] arba [žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.
2. Paspauskite [OK/*i*], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atskambinti**: skambinama pasirinktu numeriu.
- **Siųsti žinutę**: siunčia SMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Redaguoti**: redaguoti numerį.
- **Trinti**: ištrinti pasirinktą numerį.
- **Trinti viską**: trina visus skambučių įrašus.

Gauti skambučiai *(2.2 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Rinkti numeriai *(2.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Trinti viską *(2.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pažymėkite trintinus skambučių tipus.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skambučių laikas *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikrasis laikas, už kurį jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitoks.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galima patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galima patikrinti bendrą visų jūsų pokalbių trukmę.
- **Gautų iš viso**: galima patikrinti bendrą visų priimtų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: ši funkcija išvalo skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

  ☑ Slaptažodis iš anksto nustatytas – **00000000**.
  Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 63 psl.

Skambučių kainos *(2.6 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: patikrina jūsų paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galima patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Mokestis**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Tinklo paslaugos *(3 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Tinklo paslaugos**.

Skambučių nukreipimas *(3.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
   - **Nukreipti visada**: nukreipia visus skambučius.
   - **Užimta**: skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučius nukreipia, jei esate ne ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo pasirinktis.

2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, paspauskite <**Šalinti**>.
4. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Jei pasirinkote **Neatsako**, pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių uždraudimas *(3.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami**: uždraudžia visus siunčiamus skambučius.
   - **Tarptautiniai**: uždraudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai išskyrus namo**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi gaunami**: uždraudžia gauti skambučius.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: galima keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite uždraustų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, paspauskite <**Išjungt.**>.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**Gerai**>.

Laukiantis skambutis *(3.3 meniu)*

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja tinklo paslauga.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, paspauskite <**Išjungt.**>.

Tinklo pasirinkimas *(3.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančiojo ID *(3.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane.

Jei pasirinkote **Numatyta**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia keisti šio nustatymo.

Dažnio pasirinkimas *(3.6 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų. Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900, dviejų dažnių GSM 900/1800 ir trijų dažnių (GSM 900/1800/1900).

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Naudojama linija *(3.7 meniu)*

Kai kurias SIM korteles galima naudoti su 2 abonentiniais numeriais. Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, naudokite šį meniu pasirinkti liniją, kuria skambinsite. Galima atsiliepti į abiem linijomis priimamus skambučius, nepriklausomai nuo to, kurią liniją šiame meniu pasirinkote.

Garso nustatymai *(4 meniu)*

Naudokite šį meniu pritaikyti įvairius garso nustatymus, pvz.: skambučio melodiją, žinutės signalą ir melodijas įvairioms situacijoms.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustatymai**.

Gaunami skambučiai *(4.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems priimamų skambučių garso nustatymams tinkinti.

- **Numatytos melodijos**: galima pasirinkti numatytas melodijas, naudotinas kaip skambėjimo garsas.
- **Mano garsai**: galima pasirinkti atsisiųstą melodiją naudoti kaip savo skambėjimo garsą.
- **Skambučio garsumas**: galima pasirinkti skambučio garsumą.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.

Žinutės *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems priimamų SMS arba MMS žinučių garso nustatymams keisti.

- **Melodija**: galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės melodijų.
- **Signalo tipas**: galima nurodyti, kaip pranešti apie naują gautą žinutę.
- **Kartojimas**: galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(4.3 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti įjungimo / išjungimo melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Prisijungimo signalas *(4.4 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.

Mygtuko signalas *(4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Mygtuko signalo garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi [▲/▼] laukimo režimu.

Minutės signalas *(4.6 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad jums paskambinus, telefonas supypsėtų kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Tylusis režimas *(4.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Įspėjimai skambinant *(4.8 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad telefonas praneštų pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas trumposioms bei daugialypėms žinutėms siųsti arba gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Trumpoji žinutė *(5.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, trumpus garso įrašus ir animuotus vaizdus.

Sukurti *(5.1.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti SMS žinutes.

☑ Galite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspausdami [kairėn].

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑ Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
   - **Tekstas**: keičia teksto atributus.
   - **Pridėti dgl.terpės elementus**/**Įtraukti emociją**: prie teksto galima pridėti paveikslėlį, animaciją, melodiją arba emociją.
   - **Standartinės žinutės**: į tekstą įterpia teksto šabloną.
   - **Įrašyti žinutę**: įrašo žinutę aplanke Siunčiamos žinutės.
3. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.

4. Įveskite telefono numerį arba paspauskite <**Tel.kn.**> pasirinkti įrašą iš telefonų knygos, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite <**Siųsti**>.

Gautos žinutės *(5.1.2 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie SMS žinučių, kurias gavote.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Trinti**: trina žinutę.
- **Siųsti atsakymo žinutę**: atsako siuntėjui.
- **Atskambinti**: skambina siuntėjo telefono numeriu.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Redaguoti**: redaguoja žinutę.
- **Ištraukti dgl.terpės elementus**: daugialypės terpės elementus iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Perduoti**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Siunčiamos žinutės *(5.1.3 meniu)*

Naudokite šį meniu pasiekti SMS žinutėms, kurias išsiuntėte arba išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Peržiūrėdami žinutes, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Trinti**: trina žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: siunčia arba persiunčia žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja žinutę.
- **Perduoti**: žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Emocijų šablonai *(5.1.4 meniu)*

Jūsų telefone yra iš anksto nustatytos emocijos taip, kad jūs galite atkurti ir įterpti jas, kai kuriate SMS žinutę. Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir redaguoti emocijas.

Emocijos sukūrimas

1. Pasirinkite **Mano emocijos**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
3. Įveskite emociją ir paspauskite <**Gerai**>.

Emocijos pasirinkčių naudojimas

Parankinių ekrane paspauskite **Mano emocijos**, <**Variant.**>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą emociją.
- **Siųsti**: galima sukurti ir siųsti SMS žinutę, naudojant emociją.
- **Trinti**: ištrina emociją.

Trinti viską *(5.1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekvienoje žinučių dėžutėje.

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pažymėkite trintinus žinutės laukelius.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Daugialypė žinutė *(5.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes – su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

Sukurti *(5.2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti MMS žinutes.

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio arba garso failą.

   ☑ • Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
   • Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurie failai negali būti persiųsti.

4. Pasirinkite eilutę **Žinutė** ir įveskite žinutės tekstą.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atlikta**.

6. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Peržiūrėti**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
   - **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
   - **Pridėti puslapį**: prideda puslapių. Leidžia pereiti prie puslapio žinučių ekrane naudojantis mygtukais [kairėn] arba [dešinėn].
   - **Puslapio parametrai**: pakeičia puslapio rodymo trukmę. Po nustatyto laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.
   - **Teksto efektas**: keičia teksto atributus.
   - **Išvalyti objektą/Išvalyti paveikslėlį/Išvalyti garsą/Išvalyti žinutę**: pašalina pridėtą elementą.
   - **Ištrinti puslapį**: ištrina pridėtą puslapį.
   - **Įrašyti žinutę**: žinutę išsaugo dėžutėje **Juodraštis** arba **Mano aplankas**.
7. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Pasirinkite tuščią paskirties vietos laukelį.
9. Pasirinkite **Skaitinis** arba **El. paštas**, jei norite įvesti telefono numerį arba el. pašto adresą. Kitaip pasirinkite **Telefonų knyga** ir įrašą iš telefonų knygos.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
10. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite <**Siųsti**>.

Gautos žinutės *(5.2.2 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie MMS žinučių, kurias gavote. Šios piktogramos, nurodančios žinutės būseną, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- MMS pranešimas
- MMS žinutė

☑ Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su interneto medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perklausa**: paleidžia žinutę.

- **Atsakyti**: atsako siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: galima išsiųsti atsakymą siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
- **Į priekį**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Atskambinti**: skambina siuntėjo telefono numeriu.
- **Iškirpti laikmeną**: daugialypės terpės elementus iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Savybės**: leidžia peržiūrėti žinutės savybes.
- **Eiti į mano aplanką**: perkelkite žinutę į langelį **Mano aplankais**.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie MMS žinučių, kurias telefonas išsiuntė arba kurių nepavyko išsiųsti.

Žinutės būseną rodo šios piktogramos:

- šiuo metu siunčiama
- išsiųsta
- bandoma išsiųsti
- išsiųsti nepavyko
- gavėjo atidaryta

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perklausa**: paleidžia žinutę.
- **Siųsti**: siunčia arba persiunčia žinutę.
- **Savybės**: leidžia peržiūrėti žinutės savybes.
- **Eiti į mano aplanką**: perkelia žinutę į aplanką **Mano aplankas**.

Juodraštis *(5.2.4 meniu)*

Naudokite šį meniu pasiekti MMS žinutėms, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Perklausa**: paleidžia žinutę.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Savybės**: leidžia peržiūrėti žinutės savybes.

Mano aplankas *(5.2.5 meniu)*

Šį meniu naudokite įrašyti žinutei, kurią įrašėte naudodami pasirinktį **Eiti į mano aplanką**, kai peržiūrėjote žinučių sąrašą.

Trinti viską *(5.2.6 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekvienoje žinučių dėžutėje.

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir patikrinkite trintinus žinutės laukelius.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Naujienų žinutė *(5.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie gautų žinučių iš interneto serverio.

- **Gautos žinutės**: galima prieiti prie gautų naujienų žinučių.
- **Nustatymai**: nustato, ar jūsų telefonas gauna naujienų žinutes ar negauna.

  Visada: telefonas gauna naujienų žinutes.

  Niekada: telefonas negauna naujienų žinučių.

  Pasirinktinai: telefonas gauna naujienų žinutes iš nurodyto interneto serverio.
- **Trinti viską**: ištrina visas naujienų žinutes.

Standartinės žinutės *(5.4 meniu)*

Naudokite šį meniu iš dažniausiai naudojamų žinučių sukurti teksto šablonus, kad galėtumėte juos atkurti ir įterpti, kai kuriate naują žinutę.

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite <**Gerai**>.

Balso paštas *(5.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto serverio numerį.

- **Prijungti prie balso pašto**: prijungia prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso serverio numeris**: galima keisti arba ištrinti balso pašto serverio numerį.

Išsiuntinėti *(5.6 meniu)*

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia SMS žinutes įvairiomis temomis, pvz., apie orų arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymams keisti.

- **Skaityti**: galima prieiti prie gautų transliavimo žinučių.

  Dėžutė **Esamos žinutės** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**, jei norite įrašyti žinutes į aplanką **Įrašytos žinutės**, kai gaunamas pranešimas apie žinutę.

  Dėžutė **Įrašytos žinutės** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką.
- **Priimti**: galima pasirinkti, ar norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kanalas**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti transliavimo žinutes. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.
- **Kalba**: galima pasirinkti pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Nustatymai *(5.7 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Trumpoji žinutė *(5.7.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Paslaugų centras**: galima išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS žinučių serverio numerį.
- **Galiojimo laikotarpis**: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.
- **Žinutės tipas**: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.
- **Atsakymo maršrutas**: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.
- **Ataskaita apie pristatymą**: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Daugialypė žinutė *(5.7.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

Pirmenybė: nustato jūsų žinučių pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

Pristatymas po to: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

Slėptuvės adresas: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Perskaityti atsakymą: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas apie tai.

- **Gauti nustatymus**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis.

  Žinutės priėmimas: nustato, kaip jūs gausite žinutę.

  - **Rankinis**: telefonas atsisiunčia naujas žinutes iš MMS serverio, naudodamas pasirinktį **Atkurti**.
  - **Automatinis**: telefonas automatiškai iš MMS serverio atsiunčia naujas žinutes.
  - **Atmesti**: telefonas atmeta naujas žinutes.

  Anonimiškas atmetimas: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Reklamų atmetimas: atmeta reklaminius pranešimus.

  Galimas gavimo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

- **MMS tipai**: galite konfigūruoti reikiamus tinklo nustatymus, skirtus MMS.

  ☑ Prieš keisdami telefono MMS nustatymus, pasitarkite su savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėju.

  Dabartinis serveris: galima pasirinkti profilį.

  Serverio nustatymai: tinkinkite kiekvieno profilio šias pasirinktis:

  - **Profilio pavadinimas**: galima pavadinti MMS profilį.
  - **Serverio URL**: galima įvesti savo MMS serverio adresą.
  - **Tarpinio serverio naudojimas**: įjungia arba išjungia tarpinį („proxy“) serverį.
  - **GPRS nustatymas**: tinkinkite nustatymus, reikalingus prisijungti prie GPRS tinklo.

*Kai **Tarpinio serverio naudojimas** nustatytas **Įjungti**:*

IP adresas: galima įvesti šliuzo adresą.

IP prievadas: galima įvesti prievado numerį.

APN: galima įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

Prisijungimo ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

*Kai **Tarpinio serverio naudojimas** nustatytas **Išjungti**:*

1 DNS: reikia įvesti pirminį DNS adresą.

2 DNS: reikia įvesti antrinį DNS adresą.

APN: reikia įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

Prisijungimo ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Atminties būsena *(5.8 meniu)*

naudokite šį meniu prieiti prie SMS ir MMS žinučių atmintyje informacijos.

Pramogų aplankas *(6 meniu)*

Meniu **Pramogų aplankas** teikia jums galimybę naudotis interneto naršykle, žaisti „Java“ žaidimus ir naudotis paveikslėliais ir garsais, saugomais telefono atmintyje, ir klausytis FM radijo.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogų aplankas**.

Interneto paslaugos *(6.1 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., žaidimais, ekrano fonais ir skambesiais.

Namų *(6.1.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite taip pat paspausti [OK/*i*].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[aukštyn] arba [žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	< ✓ >.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba [**C**].

Naudojimasis naršyklės funkcijomis

Internete paspauskite [✳] arba pasirinkite ekrano viršuje prieiti prie šių pasirinkčių:

- **Atgal**: grįžtama į ankstesnį puslapį.
- **Į pradžią**: grįžtama į pagrindinį puslapį.
- **Išeiti**: galima išeiti iš interneto naršyklės.
- **Kartotinis įkėlimas**: į esamą puslapį įkelia atnaujintą informaciją.
- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą. Taip pat galite nustatyti esamą puslapį kaip pagrindinį puslapį interneto naršyklėje.
- **Apie...**: galima prieiti prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją.

Prieiga prie kito telefono meniu

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite [#], kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Žymeklis**: persijungia į meniu **Žymeklis**.
- **Žinutės**: galima prieiti prie SMS žinučių aplanke Gautos žinutės. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
- **Pramogos**: perjungia į meniu **Pramogos**.

Išeikite iš interneto naršyklės.

Paspauskite [ ], norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Žymeklis *(6.1.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite norimą žymeklio pavadinimas ir spustelėkite mygtuką <**Gerai**>.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Išsaugoję objektą, paspauskite **<Rinktis>**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Pradėti**: eina į žymeklio pažymėtą interneto tinklapį.
- **Redaguoti**: galima redaguoti URL adresą ir žymos pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina žymeklį.

Eiti į URL *(6.1.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

Valyti talpyklą *(6.1.4 meniu)*

Naudokite šį meniu išvalyti talpyklą. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.

Tarpinio serverio nustatymas *(6.1.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti jungimosi profilius, naudotinus interneto naršyklei. Paskutinis naudotas profilis automatiškai įjungiamas prisijungti prie bevielio interneto.

☑ Prieš keisdami naršyklės nustatymus, pasitarkite su savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėju.

Nustatykite kiekvieno serverio parametrus:

- **Profilio pavadinimas**: įveda profilio pavadinimą.
- **Namų URL**: pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip pagrindinis puslapis.
- **Pareiškėjas**: leidžia pasirinkti tinklo pareiškėjo tipą.
- **Tarpinio serverio naudojimas**: įjungia arba išjungia tarpinį („proxy“) serverį.
- **GPRS nustatymas**: tinkinkite šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  *Kai **Tarpinio serverio naudojimas** nustatytas **Įjungti**:*

  IP adresas: įveda tarpinio serverio IP adresą.

  IP prievadas: galima įvesti prievado numerį.

  APN: reikia įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Prisijungimo ID: galima įvesti vartotojo ID.

  Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

  *Kai **Tarpinio serverio naudojimas** nustatytas **Išjungti**:*

  1 DNS: reikia įvesti pirminį DNS adresą.

  2 DNS: reikia įvesti antrinį DNS adresą.

APN: reikia įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

Prisijungimo ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

- **GSM nustatymas**: galima tinkinti šiuos GSM tinklo nustatymus:

*Kai **Tarpinio serverio naudojimas** nustatytas **Įjungti**:*

IP adresas: įveda tarpinio serverio IP adresą.

IP prievadas: galima įvesti prievado numerį.

Rinkti numerį: įveda PPP serverio telefono numerį.

Prisijungimo ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: pasirenka duomenų perdavimo skambučio tipą.

*Kai **Tarpinio serverio naudojimas** nustatytas **Išjungti**:*

1 DNS: reikia įvesti pirminį DNS adresą.

2 DNS: reikia įvesti antrinį DNS adresą.

Rinkti numerį: įveda PPP serverio telefono numerį.

Prisijungimo ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: pasirenka duomenų perdavimo skambučio tipą.

Dabartinis tarpinis serveris *(6.1.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami įjungti „tarpinį“ serverį, kurį jūs nustatėte.

Pramogos *(6.2 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie atvaizdų, balso įrašų ir garso įrašų, saugomų telefono atmintyje.

Nuotraukos *(6.2.1 meniu)*

Naudokite šį meniu tvarkyti atskirai išsaugotas jūsų nuotraukas.

Peržiūrėdami failą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Siųsti**: siųskite failą MMS žinute.
- **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**: siunčia failą per infraraudonųjų spindulių prievadą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.

- **Trinti**: trina failą.
- **Perkelti į albumą**: perkelia failą į vieną iš **Mano albumai** aplankų.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti paveikslėlį kaip laukimo ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Apsauga**: apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Savybės**: leidžia peržiūrėti failo savybes.

Atsisiųsti paveikslėliai *(6.2.2 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie savo paveikslėlių, atsisiųstų iš interneto arba gautų žinutėmis.

Peržiūrėdami failą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Siųsti**: siunčia failą MMS žinute.
- **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**: siunčia failą per infraraudonųjų spindulių prievadą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Trinti**: trina failą.
- **Nustatyti kaip tapetą**: nustato paveikslėlį kaip ekrano foną.
- **Savybės**: leidžia peržiūrėti failo savybes.

Garsai *(6.2.3 meniu)*

Šiuo meniu galite prieit prie jūsų įrašytų balso komentarų arba garso įrašų, atsisiųstų iš belaidžio interneto arba gautų su žinutėmis.

Peržiūrėdami failą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Siųsti**: siunčia failą MMS žinute.
- **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**: siunčia failą per infraraudonųjų spindulių prievadą.
- **Pervadinti**: pakeičia failo vardą.
- **Trinti**: trina failą.
- **Nustatyti kaip skambėjimo melodiją**: nustato garso įrašą kaip skambėjimo toną.
- **Savybės**: leidžia peržiūrėti failo savybes.

Trinti viską *(6.2.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas dgl. terpės elementus, esančius kiekvienoje žinučių dėžutėje.

Atminties būsena *(6.2.5 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek atminties užima daugialypės terpės elementai iš viso ir kiek jie užima vietos kiekvienoje žinučių dėžutėje.

JAVA pasaulis *(6.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įjungti ir žaisti „Java“ žaidimus bei keisti tinklo prieigos prie „Java“ serverio nustatymus.

Atsisiųsti siūlomi failai *(6.3.1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieit prie numatytųjų „Java“ žaidimų arba atsisiųstų „Java“ programų.

Prieiga prie numatytojo žaidimo

Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žaidimų operacijos gali skirtis.

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą.
- **Savybės**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.

Interneto nustatymas *(6.3.2 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti tinklo nustatymus, reikalingus prieiti prie „Java“ serverio.

- **APN**: įveda prieigos taško pavadinimą.
- **Prisijungimo ID**: galima įvesti vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: galima įvesti slaptažodį.
- **DNS nustatymas**: reikia įvesti DNS adresą.

Atminties būsena *(6.3.3 meniu)*

Naudokite šį meniu patikrinti išnaudotą atminties kiekį ir likusį kiekį „Java“ programoms.

FM radijas *(6.4 meniu)*

Naudokite šį meniu klausytis muzikai arba naujienoms per FM radiją jūsų telefone.

Įjunkite ir klausykitės radijo

Pirmiausia, turite prijungti telefoną prie ausinių, kurios veikia kaip radijo antena.

1. Pateiktų ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.
2. FM radijo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.
3. Spausdami mygtukus [dešinėn] arba [kairėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį.

   Jūs galite taip pat paspausti ir laikyti nuspaudę [kairėn] arba [dešinėn], jei norite peržiūrėti visas galimas radijo stotis.

- Garsumą reguliuokite mygtukais [▲/▼].
- Jūs galite atsiliepti į skambutį arba naudotis kitomis telefono funkcijomis, kai klausotės radijo.
- Radijo transliacijos kokybę lemia radijo stoties aprėptis toje zonoje.

Radijo stočių sąrašo nustatymas

Jūs galite išsaugoti parankiausių radijo stočių sąrašą, kad galėtumėte jas greitai rasti, nenustatydami dažnių.

1. Pateiktų ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.
2. FM radijo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **FM radijas įjungtas**.
3. Pereikite į tuščią vietą.
4. Spausdami mygtukus [dešinėn] arba [kairėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį.

   Jūs galite taip pat paspausti ir laikyti nuspaudę [kairėn] arba [dešinėn], jei norite peržiūrėti visas galimas radijo stotis.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
6. Įveskite stoties pavadinimą ir spustelėkite <**Gerai**>.
7. Paspauskite <**Gerai**>, kai bus rodomas pasirinktos radijo stoties dažnis.

Norėdami perklausyti išsaugotas radijo stotis, paspauskite [aukštyn] arba [žemyn] FM radijo ekrane.

Radijo išjungimas

Norėdami išjungti radiją, paspauskite <**Variant.**> radijo ekrane ir pasirinkite **FM radijas išjungtas** arba atjunkite ausines.

Radijo pasirinkčių naudojimas

FM radijo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **FM radijas įjungtas**/**FM radijas išjungtas**: įjungia arba išjungia radiją.
- **Įtraukti**: prideda radijo stotį.
- **Redaguoti**: redaguoja išsaugotų radijo stočių pavadinimą arba dažnį.
- **Savaime įsijungiantis**: telefonas automatiškai ieško stočių ir išsaugo jų radijo dažnius.
- **Pašalinti**: galima pašalinti pasirinktą radijo stotį arba visas stotis.
- **Garsiakalbis įjungtas**/**Ausinės įjungtos**: galima pakeisti garsiakalbio arba ausinių klausymo režimą.
- **Garsumas**: galima pasirinkti radijo garsumą.

Užrašinė *(7 meniu)*

Užrašinės funkcija leidžia sekti savo darbotvarkę, sudaryti užduočių sąrašus arba nustatyti signalą. Taip pat galite telefoną naudoti kaip balso įrašytuvą, pasaulio laikrodį, skaičiuotuvą, keitiklį ir chronometrą.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Užrašinė**.

Naujas įrašas *(7.1 meniu)*

Naudokite šį meniu sukurti naują elementą.

☑ Galite greitai prieiti prie šio meniu laukimo režimu paspausdami [**C**].

1. Įveskite turinį ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Pasirinkite įrašo tipą.
3. Pasirinkite datą kalendoriuje.
4. Jei norite naudotis funkcija **Skambinti**, įveskite reikiamą rinkti telefono numerį ir paspauskite <**Gerai**>.

   Funkciją **Sukaktys** rasite praleidę 6 veiksmą.
5. Įveskite įrašo laiką ir paspauskite <**Gerai**>.

6. Norėdami nustatyti signalą, paspauskite <**Taip**>.
7. Įveskite laiką, kada turėtų nuskambėti žadintuvo signalas, ir paspauskite <**Gerai**>.
8. Pasirinkite signalo melodiją.

Kalendorius *(7.2 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami peržiūrėti savo mėnesio tvarkaraštį.

Žiūrėkite į kalendorių

Kai prieinate šį meniu, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [kairėn] arba [dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [aukštyn] arba [žemyn] – pereikite per savaites.
- Nuspaudę ir laikydami [aukštyn] arba [žemyn] – pereikite per mėnesius.
- Nuspaudę ir laikydami [kairėn] arba [dešinėn] – pereikite per metus.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Pridėti įrašą**: prideda naują elementą. ▶ 52 psl.
- **Pereiti prie datos**: įveda datą, prie kurios norite prieiti.
- **Peržiūrėti viską**: galima peržiūrėti visus kalendoriuje saugomus elementus. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pereikite per elementus.
- **Trinti dieną**: ištrina pasirinktos dienos elementus.
- **Trinti viską**: ištrina visus kalendoriaus elementus.

Elemento peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraščio elementai
- Užduotys (darbų sąrašas)
- Skambučiai
- Sukaktys

Pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrašą paspauskite <**Variant.**> ir prieikite prie šių pasirinkčių:

- **Pridėti**: prideda naują elementą.
- **Trinti**: ištrina elementą.
- **Redaguoti**: redaguoja elementą.
- **Perkelti**: perkelia elementą į kitą datą.
- **Kopijuoti**: kopijuoja elementą į kitą datą.

Darbų sąrašas *(7.3 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie užduočių (darbų sąrašo), kurias sukūrėte kalendoriuje.

Šios piktogramos sąraše nurodo užduočių būseną:

- Neužbaigta užduotis
- Užbaigta užduotis

Peržiūrėdami užduotį, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Pridėti**: prideda naują užduotį.
- **Žymėti**: pakeičia užduoties būseną.
- **Redaguoti**: redaguoja užduotį.
- **Perkelti**: perkelia užduotį į kitą datą.
- **Kopijuoti**: kopijuoja užduotį į kitą datą.
- **Trinti**: ištrina užduotį.
- **Trinti viską**: ištrina visas užduotis.

Laikrodis *(7.4 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko juostą funkcijoje **Nustatyti pasaulio laiką**.

- **Nustatyti laiką**: galima įvesti esamą laiką.
- **Nustatyti datą**: įveda šiandienos datą.
- **Nustatyti pasaulio laiką**: nustatykite savo laiko juostą ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

  Norėdami taikyti dienos laiką laiko juostoms, paspauskite <**Nustat.**> ir pasirinkite **Nustatyti DST**.

- **Nustatyti formatą**: galima pasirinkti laiko ir datos formatą.

Žadintuvas *(7.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalui neturi įtakos garso profiliai.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Dienos signalas**.
3. Paspauskite <**Rinktis**> pasirinkti dienas, kuriomis skambės signalas, ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Įveskite laiką, kada turėtų nuskambėti žadintuvo signalas, ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Signalo melodija**.
6. Pasirinkite signalo melodiją.

Žadintuvo sustabdymas

- Nustatyti nežadinimo signalą paspauskite <**Patvirtinti**>.
- Nustatyti žadinimo signalą paspauskite <**Patvir.**>.

  Paspauskite <**Snūdur.**>, kad signalas būtų pakartotas po 5 minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti signalą**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Balso įrašymas *(7.6 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, galima įrašyti balso komentarus ir juos peržiūrėti. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Įrašyti *(7.6.1 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai.

1. Pasirinkite , norėdami pradėti įrašinėti.
2. Kalbėkite į mikrofoną.
   - Pasirinkite sustabdyti įrašymą.
   - Pasirinkite tęsti įrašymą.
3. Baigę, pasirinkite . Balso komentaras įrašomas automatiškai.
4. Pasirinkite , norėdami išklausyti balso komentarą.

Balsai *(7.6.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite prieiti prie įrašytų balso komentarų sąrašo.

Balso komentaro paleidimas

Iš sąrašo pasirinkite balso komentarą.

Perklausos metu:

- Ekrane naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukai	Funkcija
	Sustabdo perklausą.
	Tęsia perklausą.
	Atsuka atgal.
	Suka pirmyn.
	Sustabdo perklausą.

- Garsumą reguliuokite spausdami [▲/▼].

Trinti viską *(7.6.3 meniu)*

Naudokite šį meniu ištrinti visus balso komentarus telefono atmintyje.

Nustatymai *(7.6.4 meniu)*

Naudokite šį meniu konfigūruoti balso komentarų įrašymo nustatymus.

- **Įrašymo laikas**: galima pasirinkti balso įrašymo režimą.

  Paprastas: įrašo tokį balso komentarą, kiek leidžia atmintis.

  Ribojamas dydis (MMS): įrašo balso komentarą įterpti į MMS žinutę.

- **Garsumas**: galima pasirinkti įrašomo balso komentaro garsumo lygį.
- **Numatytasis vardas**: galite pakeisti failo vardo numatytąjį prievardį.

Atminties būsena *(7.6.5 meniu)*

Galima prieiti informacijos, kiek atminties užima balso komentarai.

Skaičiuotuvas *(7.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.

   Paspauskite [∗] įvesti dešimtainio skaičiaus kablelį arba spauskite [#], kol bus rodomas skliaustelis.
2. Paspauskite [#], kad būtų pasirinkta norima matematinė funkcija.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite **<Lygu>** ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2–ojo veiksmo norėdami patvirtinti skaičiavimą.

Keitiklis *(7.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [žemyn].
   - Paspaudę [∗] – įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
3. Paspausdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [žemyn].
4. Paspausdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.
5. Paspauskite **<Gerai>**.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Laikmatis *(7.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite <**Pradėti**>.

Laikmačio išjungimas

- Paspauskite bet kurį mygtuką norėdami sustabdyti skambantį laikmatį.
- Laikmačio ekrane paspauskite <**Stabdyt.**>, kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(7.10 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite paleisti chronometrą.
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite <**Gerai**>. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

Kamera *(8 meniu)*

Jūsų telefono kamera vidiniu režimu galite fotografuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera**, arba paspauskite [aukštyn].

☑
- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis fotoaparatais draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte pažeisti kito asmens privatumą.

Nufotografuoti ir išsiųsti *(8.1 meniu)*

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

☑ Kai fotografuojate esant tiesioginiams saulės spinduliams arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

1. Pereikite prie meniu **Nufotografuoti ir išsiųsti** įjungti kamerą ir perjungti telefoną į Užfiksavimo režimą. Taip pat laukimo režimui paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷].

2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <>, jei norite naudotis fotoaparato parinktimis. ▶ 59 psl.
   - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 60 psl.
3. Paspauskite [OK/*i*], kairįjį funkcinį mygtuką arba [📷] ir fotografuokite. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Mano nuotraukos**.
4.

Norėdami	**Paspauskite**
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Variant.**>. ▶ 60 psl.
trinti nuotrauką	<**Trinti**>.
grįžti į fotografavimo režimą	[**C**].

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Režimas**: galima fotografuoti šiais režimais:

  Įprastinis fotografavimas: galima fotografuoti įprastiniu režimu.

  Kadravimas: fotografuoja vaizdų seriją. Pasirinkite norimą kadrų skaičių.

  Naktinis režimas: fotografuoja aukštos kokybės nuotraukas esant mažam apšvietimui.

  Tik fiksuoti: galima pasirinkti automatiškai grįžti į užfiksavimo režimą, kai nufotografuojama.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Rotacija**: rodo veidrodinį vaizdą arba pasuka vaizdą vertikaliai.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Nustatymai**: norėdami fotografuoti pakeiskite numatytuosius nustatymus. ▶ 61 psl.
- **Pagalba**: galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą norėdami pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Pakeičia peržiūros ekraną.
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia šiuos kameros nustatymus. ▶ 61 psl.
7	Nustato laikmatį.
8	Prieina prie aplanko **Mano nuotraukos**.
9	Rodo pagalbą.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite **<Variant.>** norėdami prieiti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: galima siųsti nuotrauką MMS žinute.
- **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais**: siunčia nuotrauką per infraraudonųjų spindulių prievadą.
- **Pervadinti**: pakeičia nuotraukos dydį.
- **Eiti į mano nuotraukas**: galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**. ▶ 48 psl.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną laukimo režimu arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Apsauga**: neleidžia nuotraukos ištrinti.
- **Savybės**: leidžia prieiti prie nuotraukos savybių.

Mano nuotraukos *(8.2 meniu)*

Naudokite šį meniu tvarkyti atskirai išsaugotas jūsų nuotraukas. ▶ 48 psl.

Mano albumai *(8.3 meniu)*

Naudokite šį meniu tvarkyti savo nuotraukas atskirame albume. ▶ 48 psl.

Trinti viską *(8.4 meniu)*

Naudokite šį meniu ištrinti visas nuotraukas kiekviename aplanke ir visas nuotraukas vienu metu.

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pažymėkite trintinas nuotraukų kategorijas.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(8.5 meniu)*

Naudokite šį meniu pakeisti numatytuosius nustatymus norimai nufotografuoti nuotraukai.

- **Nuotraukos dydis**: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.
- **Nuotraukos kokybė**: galima pasirinkti vaizdo kokybę.
- **Užrakto garsas**: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką.
- **Numatytasis vardas**: galima nustatyti failų vardų numatytąjį prievardį.

Atminties būsena *(8.6 meniu)*

Naudokite šį meniu patikrinti išnaudotą atminties kiekį ir likusį kiekį kamerai.

Telefono nustatymai *(9 meniu)*

Naudokite šį meniu savo telefono nustatymams pritaikyti. Nustatymus galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefono nustatymai**.

Ekranas *(9.1 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Tapetai *(9.1.1 meniu)*

Galite nustatyti ekrano laukimo režimo foną.

- **Numatytieji ekrano fonai**: galima pasirinkti rodyti numatytuosius paveikslėlius.
- **Nuotraukos**: galima pasirinkti norimą vieną nufotografuotą nuotrauką.
- **Atsisiųsti paveikslėliai**: galima pasirinkti rodyti atsisiųstą paveikslėlį.
- **Teksto vieta**: galima pasirinkti teksto vietą. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: galima pasirinkti šrifto stilių ir spalvą.

Išvaizda *(9.1.2 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvos šabloną.

Foninis apšvietimas laiko *(9.1.3 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas arba neužgesti ekranas.

- **Įjungta**: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdyti**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(9.1.4 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami reguliuoti ekrano ryškumą.

LCD kontrastas *(9.1.5 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami reguliuoti ekrano kontrastą. Ekrano kontrasto nustatymas padeda geriau matyti ekraną, esant skirtingoms apšvietimo sąlygoms.

Rinkimo šrifto spalva *(9.1.6 meniu)*

Naudokite šį meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvai pasirinkti.

Tarnybos indikatorius *(9.1.7 meniu)*

Naudokite šį meniu suaktyvinti arba išjungti tarnybos indikatoriaus naudojimą telefono ekrane. Tarnybos indikatorius mirksi reguliariais intervalais, jei tinklas prieinamas.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Kalba *(9.3 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pasirinkti vieną iš keleto kalbų, kuria atskirai bus rodomas ekrano tekstas ir teksto įvedimo režimas.

Sauga *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN kodo tikrinimas *(9.4.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti savo PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Telefono užraktas *(9.4.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys. Kai ši funkcija įjungta, kaskart įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Pakeisti slaptažodį**.

Pakeisti slaptažodį *(9.4.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti savo telefono slaptažodį.

Privatumas *(9.4.5 meniu)*

Naudokite šį meniu uždrausti prieigą prie MMS žinučių arba failų. Kai ši funkcija įjungta, norėdami įjungti užrakintas meniu funkcijas ar elementus, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.4.6 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM užrakinimo kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

FDN režimas *(9.4.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuotų numerių rinkimo) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą *(9.4.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Automatinis perrinkimas *(9.5 meniu)*

Naudokite šį meniu rinkti telefono numerį po nesėkmingo skambučio rinkimo iki dešimties kartų.

Balso aiškumas *(9.6 meniu)*

Naudokite šį meniu padidinti mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net jeigu jūs šnibždate.

Atsil. bet kuris *(9.7 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami atsiliepti į skambutį bet kuriuo mygtuku, išskyrus [ ]. Jei pasirinktas šios funkcijos parametras **Išjungta**, norėdami atsiliepti į skambutį, spustelėkite mygtuką <**Priimti**> arba [ ].

Aktyvusis dangtelis *(9.8 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami atsakyti į skambutį atidarydami telefono dangtelį.

Šoninis mygtukas *(9.9 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsui arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [▲/▼], kai jums skambinama.

Naktinio režimo suaktyvinimas *(9.10 meniu)*

Naudokite šį meniu suaktyvinti infraraudonųjų spindulių prievadą telefone, kad būtų gaunami duomenys iš kito su IrDA suderinamo įrenginio.

Nustatyti iš naujo *(9.11 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite iš naujo individualiai nustatyti telefono, ekrano ir garso nustatymus. Taip pat galite vienu kartu išvalyti visus telefono nustatymus.

1. Paspauskite <**Rinktis**> ir pažymėkite nustatymų kategorijas, kuria reikia iš naujo nustatyti.
2. Paspauskite <**Taip**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Slaptažodis iš anksto nustatytas – **00000000**.
Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 63 psl.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

„Įdėkite SIM“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

„Įveskite slaptažodį“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN kodą“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas**.

„Įveskite PUK“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Nėra ryšio“, „Tinklo triktis“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje, kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Senka akumuliator.“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ). juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi **Rasti vardą** meniu patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Baterija tinkamai neįsikrauna arba telefonas kartais pats išsijungia.

- Nušluostykite telefono ir baterijos kontaktus švariu ir švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- Savo telefono modelį ir serijos numerį
- Informaciją apie garantiją
- Aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,889 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).

- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.

- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
ABC režimas, teksto įvestis • 21
Aktyvusis dangtelis • 64
Ataskaitos apie pristatymą, žinutė • 43
Atidėjimas, skambutis • 26
Atsil. bet kuris • 64
Atsiliepimas
  į antrą skambutį • 26
  skambutis • 24
Automatinis perrinkimas • 64

B
Balso aiškumo savybė • 64
Balso komentarai
  įrašymas • 56
  nustatymas • 56
  paleidimas • 56
  trynimas • 56
Balso pašto serveris • 42
Baterijos
  įkrovimas • 7
  sekimo indikatorius • 8

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo) žinutės • 43

Ch
Chronometras • 58

D
Data, nustatyti • 54
Dažnio pasirinkimas • 35
DTMF tonai, siuntimas • 27

E
Ekranas
  apšvietimas, nustatyti • 62
  kalba • 63
  kontrastas • 62
  nustatymai • 61
Ekrano
  piktogramos • 10
Ekrano fonas • 62

F
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 64
FM radijas • 51
Foninio apšvietimo laikas, nustatyti • 62
Fono paveikslėlis • 62

G
Garsai, atsisiųsti • 49
Garso nustatymai • 35
Gauti skambučiai • 32
Gautos žinutės
  MMS • 40
  SMS • 38
Gautos žinutės, žinutės
  MMS • 40
  SMS • 38

I
Infraraudonųjų spindulių prievadas, suaktyvinti • 65
Internetas • 45
Interneto naršyklė
  prieiga • 45
  žymekliai • 46
Iš naujo nustatyti telefoną • 65
Išsiųstos žinutės • 38, 41

Į
Įjungimas / išjungimas
  mikrofonas • 27
  telefono • 8

K
Kalba, pasirinkti • 63
Kalendorius • 53
Kamera • 58
Keitiklis • 57
Klaviatūros signalai
  siuntimas / išjungimas • 27
Konferencinis pokalbis • 26

L
Laikas, nustatyti • 54
Laikmatis • 57
Laukiantis skambutis • 34

M
Maitinimo įjungimo/ išjungimo melodija • 36
Minutės signalas • 36
Mygtukų signalai
  garsumas • 36
  pasirinkimas • 36

MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 39
peržiūra • 40, 41
trynimas • 40, 41, 42

N
Naršyklė, internetas • 45
Naudojama linija • 35
Nukreipimas, skambučiai • 33
Nuotrauka
fotografavimas • 58
peržiūra • 48

P
Pagalbos skambučiai • 71
Pasisveikinimo žinutė • 63
Paskutinis numeris, perrinkimas • 24
Paveikslėliai, atsisiųsti • 49
Perrinkimas
automatinis • 64
neautomatiškai • 24
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 63
PIN2 kodas, keisti • 64
Pramogų aplankas • 45
Prisijungimo signalas • 36
Privatumas • 64
Problemos, spręsti • 65

R
Rinkti numeriai • 32

S
Sauga, skambučiai • 63
Saugos
informacija • 67
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 68
Senkančios baterijos indikatorius • 8
Signalas
priimami skambučiai • 36
žinutės • 36
SIM kortelė
užrakinimas • 64
SIM kortelės
įdėjimas • 7
Simboliai, įvedimas • 21
Siunčiamos žinutės, žinutės
MMS • 41
SMS • 38
Skaičiuotuvas • 57
Skambinančiojo ID • 35
Skambučiai
atidėjimas • 26
atmetimas • 25
atsiliepimas • 24
laukiantis • 26
laukiantys • 34
nukreipimas • 33
perdavimas • 27
perrinkimas • 24
skambinimas • 24
uždraudimas • 34
Skambučių įrašai
gauti • 32
neatsakyti • 31
rinkti • 32
Skambučių kaina • 33
Skambučių laikas • 32
Slaptažodis
skambučio uždraudimas • 34
telefonas • 63
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 37
peržiūra • 38
trynimas • 38, 39
Spartusis rinkimas • 29
Sveikatos ir saugos • 67

T
Tarnybos indikatorius • 62
Tarptautiniai skambučiai • 24
Tarptinklinis ryšys • 35
Tekstas, įvedimas • 21
Tel. kn.
kopijavimas • 28
pasirinktys • 28
pridėjimas • 28
radimas • 28
redagavimas • 28
spartusis rinkimas • 29
trynimas • 28
Telefonas
nustatymas iš naujo • 65
priežiūra • 72
slaptažodis • 63
užrakinimas • 63
Telefono
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
piktogramos • 10
Tinklo pasirinkimas • 35
Tinklo paslaugos • 33
Tyliojo režimo
įvedimas • 13

Tylusis režimas
nustatymas • 37
Transliavimo žinutės • 43
Trynimas
kalendoriaus data • 54
MMS • 39, 40, 41
skambučių įrašai • 32
SMS • 38, 39
T9 režimas, teksto įvestis • 22

U

Uždraudimas, skambučiai • 34
Užrakinimas
SIM kortelė • 64
telefonas • 63

V

Vairavimas • 69
Vardai
įvedimas • 21
paieška • 28
Vardas
įvedimas • 21
paieška • 28

Ž

Žadintuvas • 55
Žaidimai • 50
Žinutės
balso paštas • 42
MMS • 39
naujienų • 42
pasveikinimas • 63
SMS • 37
transliavimas • 43
Žinutės melodija • 36

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-X650

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 14 **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.